



- Montáž svetidiel môže vykonávať len odborný pracovník. Za škody, ktoré vzniknú neodbornou montážou, nepreberá výrobca žiadnu záruku.
- Pre spoľahlivú a bezpečnú montáž postupujte podľa návodu. Návod uschovajte, nakoľko ho môžete použiť aj v budúcnosti.
- Pred montážou, údržbou, opravou alebo pri výmene žiarovky sa vždy presvedčíte, aby prívod elektrického prúdu bol vypnutý.
- Musíte vždy dodržiavať bezpečnostné predpisy v zmysle zákona a noriem SR.
- Ak je sieťová šnúra poškodená, musí ju vymeniť výrobca, jeho servisná služba alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu. Pri akýchkoľvek pochybnostiach sa poraďte s kvalifikovaným elektrikárom, alebo sa informujte u Vášho predajcu.
- Vezmite do úvahy všetky technické údaje svetidla, uvedené na obale:
 - **Max__W:** Používajte len žiarovky, vhodné pre tento druh svetidla a dodržte maximálny doporučený príkon.
 - **IP:** Stupeň ochrany pred vonkajšími vplyvmi. Úroveň ochrany nájdete na štítku.
 -  Pri tomto symbole je nutné dodržať uvedenú minimálnu vzdialenosť medzi žiarovkou a priamo osvetľovaným miestom.
 - Vyberte vhodnú triedu uzemnenia:
 - ⊕ **trieda uzemnenia I.:** Teleso má uzemnenie. Uzemňovací vodič (žltozelený) musí byť pripojený k svorke s týmto označením.
 - **trieda uzemnenia II.:** Teleso má dvojité izolácie a nesmie byť uzemnené.
 - ⬠ **trieda uzemnenia III:** Teleso je vhodné len pre 12V (bezpečné napätie).
- K čisteniu svetidla používajte jemnú suchú utierku. Nepoužívajte leštidlá a rozpúšťadlá. Dbajte na to, aby žiadne elektrické časti neprišli do styku s kvapalinou.
- Vzhľadom k tomu, že žiarovka zapnutej lampy môže dosiahnuť veľmi vysokú teplotu, musí sa pred výmenou nechať ochladiť.
- Žiarovky vymieňajte len za žiarovky rovnakého typu, výkonu a napätia (viď etiketu).
- Chceme vás upozorniť, že materiály, použité pri výrobe svetidiel, majú prírodný pôvod, a preto je potrebné brať do úvahy nasledujúce špecifické parametre:
 - V prípade fúkaného skla sa môžu vyskytnúť vzduchové bublinky, ktoré dokladajú vysoko hodnotný spôsob spracovania výrobku.
 - Na ozdobných drevených súčiastkach môže často dôjsť k vyblednutiu farby, alebo k vzniku drobných škvŕn. Vzhľadom k tomu, že drevo je prírodný materiál, objavujú sa takéto nepravidelnosti často, ale nezakladajú dôvod k reklamáci, naopak, lepšie zdôrazňujú prírodný charakter dreveného materiálu.
 - V prípade svetidiel, ktoré obsahujú komponenty z leštenej alebo lakovanej ocele, alebo železa, sa môžu na povrchu objaviť nerovnosti, zmeny sfarbenia, spájkované spoje, stopy po zváraní alebo trhlinky. Tieto javy sú charakteristické pre nespracovanú ocel a nepredstavujú zníženie hodnoty.

MONTÁŽ STROPNÝCH A BODOVÝCH SVETIDIEL

1. Vyvŕtať požadovaný počet montážnych otvorov v stene alebo v strope a následne vložiť do nich rozperové kolíky /pripojené do súpravy/
2. Z napájacieho kábla odstrániť časti izolácie /cca 1cm/ a potom ho spojiť so zvieracou svorkou následne „fáza“ – /hnedá alebo čierna/ do otvoru označeného „L“, „nulový“ /bledomodrý/ kábel do „N“ a uzemnenie /žltozelený/ do „⊕“.
3. Svetidlo priskrutkovať skrutkami.
4. Vložiť vhodnú žiarovku podľa modelu.

MONTÁŽ LUSTROV

1. Zaskrutkujte stropný háčik v blízkosti prívodového káblu a zavesťte svetidlo.
2. Z napájacieho kábla odstrániť časti izolácie /cca 1cm/ a potom ho spojiť so zvieracou svorkou následne „fáza“ – /hnedá alebo čierna/ do otvoru označeného „L“, „nulový“ /bledomodrý/ kábel do „N“ a uzemnenie /žltozelený/ do „⊕“..
3. Kryt svetidla vytiahnite k stropnému háku a zaistíte zaskrutkovaním.
4. Nastavte rám lustra do správnej polohy.
5. Sklo svetidla pripevnite pomocou objímkových krúžkov.

MONTÁŽ STOLNEJ A STOJANOVEJ LAMPY

1. Vybaliť lampu.
2. Skontrolovať, či je vypínač vo vypnutej polohe.
3. Zapojiť kábel do zásuvky.
4. Zapnúť lampu stlačením vypínača do zapnutej polohy.